

Motori Monofase

6 Poli 1000rpm V230 Hz50



TIPO	Potenza		GIRI n/min	230v (A)	(n) 100%	(Cos ϕ)		VALORI DI COPPIA				J Kgm ²	Massa Kg
	KW	HP				100%	μF	i_s in	C_s Cn	C_m Cn	C_n (Nm)		
M56c	0,037	0,05	880	0,7	28,0	0,82	3,15	1,35	0,9	1,6	0,4	0,0002	3,0
M56e	0,05	0,07	890	0,93	32,0	0,73	4	1,45	0,9	1,7	0,5	0,0003	4,0
M63c	0,12	0,16	880	1,2	47,0	0,93	8	1,6	0,72	1,65	1,3	0,0003	4,0
M63e	0,14	0,19	890	1,4	46,5	0,94	10	1,7	0,8	1,6	1,5	0,0004	4,5
M71b	0,18	0,24	900	1,7	50,0	0,92	10	2	0,9	1,52	1,9	0,0012	5,5
M71c	0,25	0,3	900	2,1	54,0	0,96	12,5	1,8	0,8	1,4	2,7	0,0012	7,0
M71e	0,32	0,4	900	2,6	55,0	0,97	14	1,85	0,85	1,7	3,4	0,0015	8,5
M80b	0,37	0,5	900	3,2	57,0	0,88	14	1,9	0,7	1,7	3,9	0,0024	10,5
M80c	0,44	0,6	900	3,7	61,0	0,85	14	2,4	0,69	1,65	4,7	0,0028	12,0
M90Lb	0,55	0,7	900	6	50,0	0,80	20	2,6	0,756	1,5	5,8	0,0032	15,0
M90Lc	0,75	1,0	900	7,3	52,0	0,86	25	2,7	0,75	1,7	8,0	0,0038	17,0
M90Le	1	1,4	900	7,7	65,0	0,87	30	2,7	0,75	1,7	10,6	0,0071	19,0
M100Lb	1,1	1,5	900	7,6	68,0	0,93	40	2,7	0,6	1,6	11,7	0,00113	20,0
M100Le	1,5	2,0	900	10	72,0	0,91	50	2,95	0,5875	1,75	15,9	0,0126	27,0
M112Mb	1,85	2,5	920	13	73,0	0,85	70	3,2	0,85	1,8	19,2	0,0210	41,0
M112Me	2,2	3,0	920	13	75,5	0,97	100	2,8	0,5	1,9	22,8	0,0210	43,0