



Motori Monofase

4 Poli 1500rpm V230 Hz50

TIPO	Potenza		GIRI n/min	230v (A)	(n) 100%	(Cos φ) 100%		VALORI DI COPPIA				J Kgm ²	Massa Kg
	KW	HP					μF	i _s in	C _s Cn	C _m Cn	C _n (Nm)		
M50b	0,05	0,07	1340	0,75	32,0	0,91	10	1,8	1,2	1,8	0,4	0,00009	2,3
M56c	0,09	0,12	1340	1	52,0	0,75	4	2	0,9	1,7	0,6	0,000\9	3,0
M56e	0,12	0,16	1350	1,4	50,0	0,75	5	2,05	0,65	1,75	0,8	0,00025	3,4
M56f	0,15	0,20	1360	1,5	55,9	0,79	5	2	0,7	1,85	1,1	0,00029	3,6
M63b	0,12	0,16	1360	1,2	55,0	0,79	5	2,15	0,6	1,65	0,8	0,00024	4,1
M63c	0,18	0,2	1360	1,4	60,0	0,93	6,3	2	0,6	1,6	1,3	0,00029	4,3
M63d	0,25	0,3	1360	2	56,0	0,97	8	2,1	0,6	1,8	1,8	0,00034	4,7
M63e	0,3	0,4	1360	2,4	60,0	0,91	10	2,5	0,7	1,75	2,1	0,00039	5,0
M71b	0,25	0,3	1380	1,9	60,0	0,95	12,5	2,5	0,8	1,8	1,7	0,00088	6,5
M71c	0,37	0,5	1380	2,7	65,0	0,92	16	2,7	0,7	1,7	2,6	0,00117	7,0
M71d	0,44	0,6	1380	3,2	65,0	0,92	18	2,75	0,75	1,66	3,0	0,00117	7,5
M71e	0,55	0,7	1380	3,9	66,0	0,93	18	2,8	0,8	1,7	3,8	0,0015	8,0
M80b	0,55	0,7	1390	3,8	68,0	0,98	20	2,5	0,6	1,75	3,8	0,0024	9,2
M80c	0,75	1,0	1390	5,3	62,0	0,99	25	2,8	0,7	1,85	5,2	0,0028	10,5
M80e	0,9	1,2	1400	5,7	70,0	0,98	30	2,8	0,7	1,85	6,1	0,0032	12,5
M90Lb	1,1	1,5	1390	7,8	64,0	0,96	35	2,8	0,65	1,8	7,6	0,0032	14,5
M90Lc	1,5	2,04	1390	10	72,0	0,91	50	3,2	0,66	1,9	10,3	0,0044	15,0
M90Ld	1,8	2,448	1390	12	70,0	0,93	55	3	0,6	1,7	12,4	0,0041	16,0
M90Le	2,2	2,992	1380	13,5	72,0	0,98	60	2,8	0,6	2,05	15,2	0,0044	16,5
M100Lb	2,2	2,992	1400	13,5	76,0	0,93	80	3,3	0,65	1,8	15,0	0,0066	26,0
M100Lc	2,4	3,264	1390	14,5	75,0	0,96	80	3,3	0,66	1,7	16,5	0,006	29,0
M100Le	2,7	3,672	1400	15,5	78,0	0,97	100	3,2	0,6	1,66	18,4	0,0073	31,0
M112Mb	3	4,08	1410	17,8	78,0	0,94	100	3,4	0,6	2,2	20,3	0,0113	41,0
M112Mc	3,3	4,488	1400	19,5	78,0	0,94	100	3,3	0,6	2	22,5	0,0135	43,0
M112Me	4	5,44	1400	23,5	75	0,99	170	3,4	0,5	1,7	27,3	0,0135	47,0